

CITY THEATRICAL

NEW YORK • LONDON

ワイヤレスDMX受送信機マルチバース Transmitters

P/N 5911

ファームウェアアップデートインストール

2022/5/12

以下のページから新しいファームウェアの.zipファイルをダウンロードしてください。

https://urakataya.sakura.ne.jp/CityTheatrical/5911_Firmware.zip

1. .zipファイルを解凍し、「Installers」フォルダのインストーラーでMvTxUpdater ツールをインストールします。iOS用とWindows用があります。
2. コンピュータ内にフォルダを作成し、「5911-v...bin」と「5995-v...bin」のファイルをコピーします。
3. 製品ラベルの型番を確認し、お使いのユニットの型番で始まるすべてのファイルを手順2で作成したフォルダにコピーします。
4. 本体の IP アドレスを確認します。DMXcatアプリをユニットに接続し、RDMコントローラーを選択し、ユニットをRDMLします。「IP設定」を選択し、ディスプレイをスクロールして「現在のIPアドレス」を探します。送信機がネットワークに接続され、コンピュータが同じネットワーク上にあることを確認します。送信機のIPアドレスがパソコンと同じサブネットにあることを確認します。
5. MvTxUpdaterツールを実行します。手順2で作成したフォルダを開きます。ネットワークインターフェースが複数ある場合は、そちらを選択します。手順4で入力したIPアドレスを入力し、**Start**ボタンを押します。
6. すべてのファイルの転送が完了すると、再起動し、内部プロセッサのフラッシュを開始します。プログラム中の無線機のLEDが点滅します。メインプロセッサについては、すべてのLEDが点滅します。
7. すべての処理が完了すると、再起動します。これで完了です。

販売店: 裏方屋ドットコム

info@urakataya.com

<https://www.urakataya.com>

03-5843-4354

8. 強制的にブートローダに入るには、電源を入れながらイーサネット側の凹んだボタンを押し続け、無線機のLEDが1つずつ点滅するのを待ちます。その後、手を放してください。本機は前回の起動時に保存されたネットワークアドレスの設定を使用します。手順5へ進みます。

