













## 6. Genericで作製したフィクスチャーがキャプチャビジュアライザーに出てこない

Avolites内蔵のCapture(キャプチャー)には、対応する機材と対応していない機材があり、GenericのRGB / 3DMXは、対応していないと思われます。

以下の手順で、類似の灯体を使用することで、正常に表示させることができます。

Generic → Par64 → RGB 8bit,3DMXを選択。

Capture対応の灯体かどうかは、「フィクスチャーモードの選択」の横に並んだ各ボタンの左隅に「Captureのロゴ」があるかないかで判断できます。



対応していない機材の場合、パッチが正常にでき、動作が正常にできても、Captureに表示されませんのでご注意ください。現場などで、どうしても灯体を表示させる必要がある場合は、以下のAvolitesのホームページから、「Desk Type」を「Capture Visualizer」に指定し、パーソナリティ作成を依頼することができます。

<https://personalities.avolites.com/?mainPage=Request%20Form.asp>

## 7. キャプチャービジュアライザーで灯体の明るさを明るくしたい

ビームの明るさを明るくする場合は、Open Workspace Window を押し、Capture Visualizer Settingボタンが表示し、選択します。Capture Visualizer Setting内の、Appearance から、ビジュアライザーの表示の詳細を調節できます。ただし、「ビーム自体の明るさ調整」は無く、スモークの濃さやアンビエント、背景などの調整により、見え方を適切にする、という方法です。

## 8. 外部ディスプレイを別につないだ場合、別パレットをその外部ディスプレイに出したい

外部ディスプレイに表示する場合、使用されているPCの「外部ディスプレイ設定」が正常になっていれば、外部ディスプレイにパレット等を表示できます。ディスプレイ設定をご確認ください。

## 9. 古いバージョンに切り替えたいです。

・ Switch Softwareから切り替えることができます。(インストールされていない場合はインストールしてください)

Avolites Titanユーザーマニュアル(日本語版PDF)

<https://www.urakataya.com/page/88#Avolites>

「3.3.2 ツールバー」をご参照ください。

## 10. Avolites T1もしくはT2を別々のコンピューターで使用したいのですが可能でしょうか？

はい。可能です。

Version 12.0以上をお使いの場合は、ライセンスの再取得は必要ありません。

Version 12.0以前の場合は、コンピューターを移動するときにライセンスの再取得が必要となります。


ライセンス取得方法のノウハウは下記をご参照ください。



V8.0 – V11.4:

<https://www.youtube.com/watch?v=ksWKgb6PeVE&list=PLqhrVZmIFjXYURky78EoWej4x5qezmnlQ&index=2>





<https://www.youtube.com/watch?v=86PcC0OzL7E&list=PLqhrVZmIFjXYURky78EoWej4x5qezmnIQ&index=1>

